

LEGENDA

	łącznik świecznikowy, 10A, 230V, IP20
	łącznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20
	łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20
	łącznik krzyżowy, 10A, 230V, IP20
	regulator 1-10V, IP20
	czujnik ruchu/obecności 360°
	oprawa ścienna, kinkiet
	oprawa z czujnikiem ruchu
	oprawa sufitowa mała, np. plafon
B	oprawa sufitowa, 120x30 cm, 40W
EW	oprawa awaryjna, 1W, 1h, autotest
A	oprawa sufitowa, 60x60 cm, 40W
A	oprawa sufitowa, 60x60 cm, 40W z zasilaczem sciemnianym 1-10V
RJ45	gniazdo logiczne RJ45, IP20
F3.1	wypust przewodu/kabla zakończony kostką
F4.2	gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1f, 16A, IP44
F5.4	gniazdo wtyczkowe podwójne 1f, 16A, IP20
	domofon

UWAGI:

1. Osprzęt montować na określonej wysokości od gotowej powierzchni posadzki
   - gniazda ogólnego przeznaczenia h = 0,30 m
   - gniazd w przy umywalkach h = 1,15 m
   - gniazda nad blatem w kuchni h = 1,15 m
   - łączniki oświetleniowe h = 1,15 m
2. Z rozdzielnicy głównej RG należy wyprowadzić po jednej rurze Ø=50mm na parter oraz na piętro w celu umożliwienia łatwego rozbudowania tablicy. Końce rur należy uszczelnić wełną skalną odpowiednio oznaczyć i estetycznie zamaskować.
3. Przewody teleinformatyczne należy doprowadzić do punktu przyłącza usług telekomunikacyjnych obiektu - parter budynku.
4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44, w pozostałych pom. IP20.
5. Wszystkie gniazda należy zastosować z przesłoną torów prądowych (zabezieczniem przed dziećmi).
6. Rodzaj osprzętu i opraw oświetleniowych należy ustalić z inwestorem.
7. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem i inwestorem.
8. Każde pomieszczenie objęte opracowaniemwposażyć w czujkę dymu z sygnalizatoriem akustycznym. Czujki połączyć z centralądetekcji pożaru zlokalizowaną na pirewszym piętrze, którą w miarę możliwości połączyć z istniejącą centralą oddymiania.

Środki ochrony od porażeń

1. Samoczynne wyłączanie zasilania.
2. W całej instalacji można stosować urządzenia o podwójnej lub wzmocnionej izolacji.
3. Zastosowano ochronę uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych ΔIn = 30mA.

WYJAŚNIENIA DO SYMBOLI

- a b — symbol klawisza (koordynacja łącznik - oprawa)
- F3.1 — symbol łącznika, nr obwodu zasilany z tablicy elektrycznej
- a — oznaczenie klawisza łącznika
- F3.1 — symbol oprawy, nr obwodu oprawy zasilany z tablicy elektrycznej
- 2,0m / F2.1 — sugerowana wysokość montażu, symbol gniazda, numer obwodu w tablicy TM

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

JackowskiStudio
71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2
518 60 80 66
505 42 48 65
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO NR 3
ul. Włościańska 3, Szczecin. dz. nr ewid. 25/3 obręb 1064

INWESTOR: **Gmina Miasto Szczecin**
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut piętra - instalacje elektryczne

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
mgr inż. PRZEMYSŁAW PILCZUK	ZAP/0226/ PBE/15		MAJ 2017	E3	
mgr inż. ŁUKASZ STAWIREJ	ZAP/0110/ POOE/12		SKALA 1:100		